

## **Ställa om klocka i voicemail KX-TVP100.**

Som ni alla vet så ställes tiden i växeln om automatiskt vid sommar och vintertid. Röstbrevlådan däremot har en egen separat klocka som måste ställas in manuellt. Detta skall jag nu beskriva hur vi gör.

Ring in till voicemail (kan göras antingen av kund internt eller av ÅF utifrån).

Kan göras från vilken anknytning som helst eller ringa in till vilken röstlåda som helst utifrån.

**När voicemail svarar, tryck #6 följt av \*999 eller \*9999** beroende på om röstbrevlådor är 3 eller 4 siffriga. Efter detta får ni guidningar på engelska.

**Tryck 6 för other features följt av 3 för clock setting.** Nuvarande tid läses upp.

**Tryck 1 för att ändra** (change the current time).

**Knappa in den rätta tiden (tänk på att det är 12 timmars tidangivelse) och avsluta med #.**

**Tryck sen 1 för AM eller 2 för PM.**

Efter detta läses inställd tid upp. **Om ni är nöjda tryck 2 för att bekräfta**, om inte tryck 1 så kan ni göra om ändring från början.

Om datum vill ändras gör ni det efter det här på samma sätt.